

TDR2000/3 und TDR2010 TDR2050 Fortschrittliches Zwei-Kanal-TDR



- CAT IV 600 V Eingang,
- Schutzfilter,
- integrierte TDR-Auswahlmöglichkeiten Stufe und Impuls,
- Entfernungsabhängige Verstärkungs-Prüfung direkt von der Box aus,
- Nachverfolgungsmarkierung,
- 2 Nanosekunden Impulsbreite,
- Zur Verwendung bei allen paarverseilten Metallkabeln.

Beschreibung

Die Geräte TDR2000/3, TDR2010 und TDR2050 von Megger® sind auf dem neuesten Stand der Technik: zwei Kanäle, hohe Auflösung, kompakte Zeitbereichsreflektometer mit Farbbildschirm zur Lokalisierung von Fehlern auf gepaarten Metallkabeln.

Alle TDR in dieser Reihe haben eine Mindestauflösung von 0,1 m / 0,9 m und ein 20 km Maximalbereich, abhängig vom gewählten Geschwindigkeitsfaktor und dem Kabeltyp

Verschiedene Ausgangsimpedanzen stehen zur Verfügung (TDR2000/3 und 2010: 25, 50, 75, 100, 125 ohm + AUTO; TDR2050: 25, 50, 75, 100, 140 ohm + AUTO) und ein Leistungsmerkmal automatische Impedanzanpassung. Der Geschwindigkeitsfaktor kann zwischen 0,2 und 0,99 eingestellt werden, um alle Kabel-Prüfanforderungen zu erfüllen.

Leistungsmerkmale und Vorteile

Die TDR2000-Reihe hat ein großes, hochauflösendes, Farb-WVGA-Display mit leicht einstellbaren Leistungsmerkmalen. Gerichtete Steuerungstasten zusammen mit Softkeys machen den Betrieb für den Anwender intuitiv und einfach.

Eine Auswahloption AUTO stellt sicher, dass die effektivsten Parameter in Abhängigkeit vom erforderlichen Bereich ausgewählt werden und unterstützen so eine rasche Diagnose der TDR-Nachverfolgung. Die Möglichkeit, die Auto-Funktion manuell zu überschreiben, erlaubt eine Feinabstimmung und die Erkennung von schwer zu bestimmenden Fehlern.

Die Möglichkeit der Doppelnachverfolgung und Doppelcursor ermöglicht vollständige Flexibilität; der Bediener hat die vollständige Kontrolle und sofortige Abstandsanzeige zwischen den beiden Punkten.

Das Leistungsmerkmal des Nachverfolgungsvergleichs ermöglicht auch eine eingehende Prüfung zwischen den Nachverfolgungsbedingungen. Extra hohe Auflösung zusammen mit einer Tageslicht-Hintergrundbeleuchtung und vom Anwender bestimmbare Farbschemata geben der grafischen Anzeige eine Dynamik, die dem Anwender hilft, Schlüsselereignisse bei der Nachverfolgung zu erkennen.

600 V CAT IV Eingangsschutz

TDR2050 ist der erste TDR in dieser Klasse, der über einen integrierten 600 V Eingangsschutzfilter verfügt. Durch die Fähigkeit, an möglicherweise spannungsführende Kreise anzuschließen, steht ein flexibleres Gerät für einen großen Bereich an Anwendungen zur Verfügung.

Nachverfolgungsspeicherung

100 interne Nachverfolgungsspeicher stehen für das Speichern und Wiederaufrufen der Prüfergebnisse zur Verfügung. Die Nachverfolgungen können erneut für die Analyse aufgerufen und angezeigt werden oder lassen sich mit einer aktiven Anzeige vergleichen und helfen so bei der Fehlerortung.

Alternativ können die gespeicherten Ergebnisse über eine USB-Schnittstelle auf einen Rechner heruntergeladen werden; hierzu werden die Software TracXpert und das mitgelieferte USB-Kabel verwendet.

TDR2000/3 und TDR2010 TDR2050 Fortschrittliches Zwei-Kanal-TDR

Funktion Stufe TDR

Der Tote-Zone-Effekt eines Standard-Impuls-TDR kann Fehler nahe dem Ende verdecken und sie unauffindbar machen. Die Ergänzung durch eine Stufenfunktion am TDR2050 behebt dieses Problem.

Stufen-TDR-Technologie bedeutet, dass das Signal bei voller Stärke eingeprägt wird und dort verbleibt, bis eine Störung erkannt wird. Dadurch wird die Stufen-TDR-Technologie perfekt zum Erkennen von Fehlern nahe dem Ende, welche von den Standard-Impuls-TDR verpasst werden.

Distanzabhängige Verstärkung

Dieses im TDR2050 integrierte Leistungsmerkmal verhindert den Rückgang der Signalabschwächung bei längeren Leitungen, indem die Verstärkung entlang des zurückgekehrten Signals langsam erhöht wird; dadurch ist eine ausgeglichener Darstellung der relativen Abschwächung bei allen Punkten während der Nachverfolgung möglich.

Fehlererkennung

Der Megger-eigene integrierte AutoFind-Modus (Automatisches Finden) ermöglicht das schnelle Erkennen von Fehlern. Einmaliges Drücken auf die AutoFind-Taste passt Bereich und Verstärkung sowie Cursorpositionen auf das erste größere Ereignis beim Kabel an. Drücken Sie die AutoFind-Taste nochmals und der Cursor springt zur nächsten erkannten Störung.

Funktion FindEnd

TDR2050 hat auch eine FindEnd-Funktion, welche dem Anwender ermöglicht, automatisch die Nachverfolgung zu suchen, um das Ende des zu prüfenden Kabels zu erkennen. Hilfreich in den Situationen, bei denen eine feste Kabellängenmessung erforderlich ist.

Für diejenigen, die eine manuelle Steuerung behalten möchten, ermöglicht der manuelle Betrieb vollständigen Vorrang-Zugang, um die Rückmeldung für eine einfache Fehlererkennung weiterzuentwickeln.

Farbschemata

Aufgrund sehr unterschiedlicher Lichtbedingungen bei der Verwendung des TDR2050 zusammen mit evtl. Einschränkungen der Augen, wie z.B. Farblindheit, wird das Hinzufügen von Farbschemata im Instrument besonders wichtig.

TDR2010 und TDR2050 haben über die Standard- und Außenbereichsschemata der anderen Megger TDR hinaus noch 6 zusätzliche Farbschemata. Es gibt auch 2 kundenspezifische Positionen, bei denen der Anwender sein eigenes Schema festlegen kann, indem er bis zu 7 Bildschirmelemente zu seiner eigenen Farbwahl einrichtet.

Nachverfolgungs-Kennzeichnung

TDR2010 und TDR2050 umfassen auch ein Leistungsmerkmal Nachverfolgungs-Kennzeichnung; mit ihm kann der Anwender der gespeicherten Nachverfolgung einen Namen zuweisen. Dabei kann es sich um die Stromkreis-ID, den Gebäudenamen oder einen anderen Erkennungstext handeln, den der Nutzer für die Kurve speichern möchte.

Ein Textelement von bis zu 32 alphanumerischen Zeichen kann in Abhängigkeit von jeder Nachverfolgung gespeichert werden; es kann aus Großbuchstaben einschließlich Akzenten bestehen.

PC Software TraceXpert

TDR2000/3, TDR2010 und TDR2050 werden inklusive der Megger-Software TraceXpert geliefert; damit ist die vollständige Steuerung über Herunterladen, Protokollieren und Hochladen der gespeicherten Nachverfolgungsergebnisse gegeben. TraceXpert wurde aus einer Datenbank heraus entwickelt und so programmiert, dass es einfach anzuwenden und unkompliziert ist; damit stellt es die ideale Anwendung für alle Ihre Datenprozess-Anforderungen dar.

Modelle

Die TDR2000-Reihe ist in 4 Modellen erhältlich.

TDR2000/3

Voll ausgerüsteter TDR mit hoher Auflösung und Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, gespeist durch Lithiumionen-Akkus. Dieses Modell wird inklusive 2 Paar Prüfkabel mit Miniklemmen geliefert.

TDR2000/3P

Das gleiche wie TDR2000/3, aber mit doppelt abgesicherten Prüfkabeln, die die Kabel mit Miniklemmen ersetzen.

TDR2010

Das gleiche wie TDR2000/3, aber mit Nachverfolgungs-Kennzeichnung und zusätzlicher Farbschema-Auswahl.

TDR2050

Das gleiche wie TDR2010, aber mit dem Zusatz der 600 V CAT IV Bemessung, DDG und FindEnd-Funktionen.

VORTEILE (Modell abhängig)

- GrafiK-Farb-LCD (800x480) mit Hintergrundbeleuchtung
 - Einstellbarer Display-Kontrast
 - Auflösung bis 0,1 m
 - AutoFind-Führung zur möglichen Fehlerstelle
 - 100 interne Nachverfolgungsspeicherungen
 - USB-Anschluss an PC ermöglicht Hoch- und Herunterladen von Nachverfolgungen
 - PC Software- Analysewerkzeug "TraceXpert"
 - Zur Verwendung bei Telekom TNV-3-Kreisen oder 150 V CAT IV Stromkreisen (nur TDR2000/3 und TDR2010)
 - Zur Verwendung bei Stromkreisen bis 600 V CAT IV (nur TDR2050)
 - Integrierter Leistungssperrfilter
 - Umgebungsschutz gemäß IP54
 - Wählbare Ausgangsimpedanz
- TDR2000/3 und 2010: 25, 50, 75, 100, 125 ohm + AUTO.
TDR2050: 25, 50, 75, 100, 140 ohm + AUTO.
- 2 ns Impuls für Fehlerortung nahe dem Ende
 - Option AUTO wählt Verstärkung und Impuls für jeden Bereich
 - Option AUTO stimmt mit Ausgangsimpedanz für Kabel überein
 - Anzeige des Abstandes in Meter oder Fuß
 - Lithiumionen-Akku (12 Stunden übliche Betriebszeit)

TDR2000/3 und TDR2010 TDR2050 Fortschrittliches Zwei-Kanal-TDR

Technische Daten

Falls nicht anders angegeben, gelten die technischen Daten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C.

Allgemein

Bereich

Bis zu 20000 m mit einer Mindestauflösung von 0,1 m
(Maximale Reichweite abhängig vom Kabeltyp)

m	ft	ns
10	30	125
25	80	250
50	160	500
100	320	100
250	800	2500
500	1600	5000
1000	3200	10000
2500	8000	25000
5000	16000	50000
10000	32500	100000
20000	65000	200000

Genauigkeit

±1 % des Bereichs ±1 Pixel
bei 0,67 VF [Anmerkung - Die
Messgenauigkeit gilt nur für die
angezeigte Cursorposition und
ist davon abhängig, dass der
Geschwindigkeitsfaktor korrekt
ist.]

Auflösung

1 % des Bereichs

Eingangsschutz

Dieses Instrument erfüllt die Anforderungen der IEC 60101-1 für den Schutz von unter Spannung stehenden Anlagen. Das TDR2050 erfüllt den Schutz bis 600 V CAT IV wobei zugleich für alle anderen Modelle der Schutz bis 150 V CAT IV gegeben ist. Das TDR2050 ist spezifisch für den Einsatz an unter Spannung stehenden Anlagen der Niederspannung ausgelegt. Alle Modelle sind für den Einsatz in stromlosen Systemen ausgelegt. Megger-Sicherungskabel müssen an Stromkabeln verwendet werden, und Sicherungskabel müssen verwendet werden, wenn die potenzielle Spannung zwischen den Klemmen 300 V überschreiten kann oder wenn sie an CATIV-Systeme angeschlossen sind.

Ausgangsimpuls

Bis zu 20 Volt Spitze-Spitze in den offenen Kreis. Impulsbreite festgelegt durch verwendeten Bereich, Kabel und Modell.

Verstärkung

Einstellen für jeden Bereich mit vom Anwender gewählten Stufen (im Betriebsmodus Manuell).

Geschwindigkeitsfaktor

Variabel von 0,2 bis 0,99 in Stufen von 0,01

TX-Null

Automatische Nachverfolgungskennzeichnung - 32 Zeichen aus Großbuchstaben einschließlich Akzenten, Farbschemata - Standard, Draußen, Kundenstufen-TDR - verhindert den Tot-Zonen-Effekt. DDG - Verfügbar in den Bereichen 1000 m und darüber in 0,5 db-Stufen. Kabelimpedanz TDR2000/3 und 2010: 25, 50, 75, 100, 125 ohm + AUTO. TDR2050: 25, 50, 75, 100, 140 ohm + AUTO.

Abschaltung

Vom Anwender programmierbarer Zeitschalter für automatische Abschaltung 1, 5, 10 min oder niemals.

Batterie/Akku

Lithiumionen-Akku

Batterieladedauer

6 Stunden bei 0 °C bis 40 °C

Batterielebensdauer

Normalerweise 12 Stunden

Sicherheit

Diese Geräte erfüllen IEC61010-1 für Anschlüsse an spannungsführende Systeme bis zu 150 V CAT IV oder 300 V CAT III (nur TDR2000/3 und 2010). TDR2050 ist für 600 V CAT IV bemessen. Abgesicherte Kabel müssen verwendet werden, wenn die Spannung zwischen den Anschlüssen 300 V überschreitet. Entspricht EN60950-1, EN61010-1, UN38.3 und EN62133

elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Erfüllt Elektromagnetische Kompatibilitäts-Spezifikationen (Leichtindustrie) BS EN 61326-1, mit einer Mindestleistungsfähigkeit von 'B' für alle Immunitätsprüfungen.

MECHANICAL

IP Schutzzart

Das Gerät wurde für die Verwendung drinnen und draußen entwickelt und ist nach IP54 bemessen.

Gehäuse

ABS

Abmessungen

290 mm x 190 mm x 55 mm

Gewicht

1,7 kg

Anschlüsse

Vier 4mm-Sicherheitsanschlussklemmen und zwei F-Anschlüsse Andere Standard-Aufsteckadapter werden passen. Buchsen beim TDR2050 nicht verfügbar.

Messleitung

TDR2000/3 und TDR2010

2 Paare 2 m lang, besteht aus 2 x 4 mm ummantelter Anschluss für Miniatur-Krokodilklemmen

TDR2000/3P und TDR2050

2 Paar 1,5 m lang zurückziehbaren Hülle abgesicherte Kabel.

TDR2000/3 und TDR2010 TDR2050

Fortschrittliches Zwei-Kanal-TDR

Anzeige

800 x 480 Pixel Farb-Grafik-LCD,
sichtbar in externen Umgebungen

Farbschemata

Wählbar
TDR2000/3 x2
TDR2010, TDR2050 x8

Benutzerdefiniert
TDR2000/3 x1
TDR2010, TDR2050 x2

Hintergrundbeleuchtung

Dauerhafte
Hintergrundbeleuchtung mit
allen Farbschemata (einstellbare
Helligkeit)

Prüfkabel Puntali per test

**Betriebstemperaturbereich
und Luftfeuchtigkeit** -15 °C bis +50 °C

**Lagertemperaturbereich
und Luftfeuchtigkeit** -20 °C bis 70 °C

BESTELLINFORMATION

Beschreibung	Bestellnummer
TDR2050 UK-Netz TDR	1005-021
TDR2050 EU-Netz TDR	1005-022
TDR2050 US-Netz TDR	1005-023
TDR2050 INT Netz TDR	1005-024
TDR2010 UK Zwei-Kanal-Comms	1007-077
TDR2010 EU Zwei-Kanal-Comms	1007-079
TDR2010 US Zwei-Kanal-Comms	1007-078
TDR2010 INT Zwei-Kanal-Comms	1007-080
TDR2000/3 UK Zeitbereichs-Reflektometer	1007-061
TDR2000/3 US Zeitbereichs-Reflektometer	1007-062
TDR2000/3 EU Zeitbereichs-Reflektometer	1007-063
TDR2000/3 INT Zeitbereichs-Reflektometer	1007-064
CLF535G Zwei-Kanal-US	1007-069
TDR2000/3P UK Zeitbereichs-Reflektometer	1007-065
TDR2000/3P US Zeitbereichs-Reflektometer	1007-066
TDR2000/3P EU Zeitbereichs-Reflektometer	1007-067
TDR2000/3P INT Zeitbereichs-Reflektometer	1007-068

Beschreibung	Bestellnummer
Inkl. Zubehör	
TDR2000/3P und TDR2050	
Zurückziehbaren Hülle verschmolzen Messleitung (2 paare)	1006-511
Download-Satz	1003-353
Tragekoffer	1003-217
AC-DC-Ladegerät	1003-352
Optionales Zubehör	
Miniaturlklemmen-Prüfkabelsatz (1 Paar)	6231-652
Split Leiter Abgesicherter Prüfkabelsatz (1 Paar)	1002-015
Ersatzbatterie	1002-552
Anschlussadaptersatz	1003-218
AC-Netzkabel - UK	25970-028
AC-Netzkabel - EU	6180-334
AC-Netzkabel - US	25970-002
Rot und schwarz-Sonden und Clips - Für den Einsatz mit allen Megger TDR Fused Messleitungen.	1002-491
Zurückziehbaren Hülle verschmolzen Messleitung (1 paar)	1006-511

VERTRIEBSBÜROS

Megger GmbH
Weststraße 59
52074 Aachen
T: +49 (0) 241 91380 500
E: info@megger.de

Megger Germany GmbH,
Dr.-Herbert-Iann-Str. 6
96148 Baunach
T. 09544-68-0
F. 09544-2273
E. team.dach@megger.de

TDR20003–TDR20003P–TDR2010–TDR2050_DS_de_V12

www.megger.com
ISO 9001
Das Wort „Megger“ ist eine eingetragene Marke.

Megger®