




Tape COB-8FC 15m



IP 20	LED	24 V DC	W 7,2W/m	!
			L70/B10 ≥ 50.000 h	




! Darf nur als „Verarbeitungstape“ genutzt werden
May only be used as „processing tape“



die Streifen lassen sich anschließend nur durch Löten wieder kontaktieren
the strips can then only be reconnected by soldering

Streifen FreeCut / überall kürzbar,
maximale Dunkelstelle 2 mm
Strips FreeCut / can be cut anywhere,
maximum dark area 2 mm



z.B. Einfräspfifil 34 mm
e.g. Milled Profile 34 mm

LED 24/...W



Montage- und Bedienungsanleitung

Hera LED Linienleuchte

Typ Tape COB-8FC 15m

Bestimmungsgemäße Verwendung

Selbstklebende, flexible, FreeCut LED Streifen ohne Punktoptik. Darf nur als „Verarbeitungstape“ genutzt werden. In der Gesamtlänge ist eine Nutzung nicht möglich und nicht zulässig, nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet.

- ! 1. Beim Austausch von defekten Teilen dürfen nur Originalteile verwendet werden.
- 2. Alle Steckverbindungen immer bis zum Anschlag einführen.
- 3. Polung beachten (Aufdruck auf LED Tape)!
- 4. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- 5. Die Leuchte nicht demontieren da das Licht der Leuchtdioden das menschliche Auge verletzen kann.
- 6. Nur zum Anschluss an Hera LED Trafos 24V zugelassen: Tape mit einem Stecker (2-pol. Anschlussleitung) max. 100 W Ausgangsleistung, max. 36 W bzw. 5 m pro Anschlussleitung (nur bei angelöteter Anschlussleitung).
- 7. Streifen FreeCut / überall kürzbar, maximale Dunkelstelle 2 mm; die Streifen lassen sich anschließend nur durch Löten wieder kontaktieren
- 8. Werden andere als die angegebenen LED - Konverter eingesetzt, übernimmt Hera keine Gewährleistung.
- 9. Für trockene, saubere, hochenergetische Oberflächen (keine pulverbeschichteten Bleche) geeignet. Weitere Verarbeitungshinweise auf der Produktseite unter www.hera-online.de.



Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

Aufdruck auch auszugsweise verboten.

Erklärung der Symbole: <http://www.hera-online.de/de/fachliches.html>

Assembly and operating Instructions

Hera LED Linear Luminaires

Type Tape COB-8FC 15m

Intended use

Selbst-adhesive, flexible, FreeCut LED strips without dot optics. May only be used as „processing tape“. In the total length use is not possible and not allowed, only suitable for indoor use.

- ! 1. Faulty parts should only be replaced with original parts.
- 2. Always fully insert all plug connections.
- 3. Observe the correct polarity (print on LED Tape)!
- 4. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire must be replaced.
- 5. Do not disassemble the luminaire as the light diode can cause damage to the eyes.
- 6. Only approved for connection to Hera LED transformers 24V: Tape with single plug (2-pole supply cable) max. 100 W output power, maximum 36 W or 5 m per supply cable (only with supply cable solder on tape).
- 7. Strips FreeCut / can be cut anywhere, maximum dark area 2 mm; the strips can then only be reconnected by soldering
- 8. Hera grants no warranty when other LED converters as the prescribed converters are used.
- 9. Suitable for dry, clean, high-level surfaces (no powder coated sheets).



Do not dispose of electrical appliances in household waste, use separate collection facilities. When replacing old appliances with new ones, the retailer is obliged by law to accept to take back your old appliance for disposal free of charge.

Reproduction of this document in whole or part is forbidden.

Explanation of the Symbols: <http://www.hera-online.de/en/technical-information.html>