



BWNC-821FBIA

8 MP IP-IR-Bulletkamera, H.265(+), 120dB True WDR
 IVA ,2,7-13,5mm mot. Objektiv, IP-67, PoE

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die BWNC-821FBIA ist eine IR-Bulletkamera für den Innen- und Außenbereich mit integriertem IR-LED Scheinwerfer. Sie liefert somit auch bei Dunkelheit oder unter schlechten Sichtverhältnissen exzellente Bilder. Diese IP- Kamera hat ein wettergeschütztes Gehäuse (IP-67). Dank der 8 Megapixel Auflösung sind die Bilder der Kamera gestochen scharf und es bleibt kein Detail ungesehen. Mithilfe des motorisierten Objektivs und des Web-Interfaces lässt sich die Kamera einfach und perfekt einstellen. 3DNR zur Rauschunterdrückung, Wide Dynamic Range (WDR) und PoE sind nur einige Features dieser Kamera. Daten können auf eine SD-Karte gespeichert und ausgelagert werden (Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten). Sie können auf diese Kamera auch aus der Ferne zugreifen, z.B. über die BURGcam Pro App oder per Einbindung in die BURGcloud (IE11).

► Technische Spezifikationen:

Typ	IP-Tag/Nacht IR Bulletkamera
Decoding / Video / Objektiv	>>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<<
Typ Bildsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Max. Bildauflösung (Pixel)	8MP (3840x2160), 5MP(2592*1944), 4MP(2560*1440)
Videocodec	H.264(+), H.265(+), MJPEG
Max. Bildrate (fps)	15fps@8MP, 25fps@4MP
Anzahl Videostreams	2
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	Motorisiertes Objektiv

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com




► Technische Spezifikationen:

Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Metall / Kunststoff
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
Wellenlänge LED	850 nm
IR Reichweite (m. ca.)	60
Smart IR	Ja
Betriebsspannung	12 V DC, PoE
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	9,9
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +60
Lagertemperatur (°C)	0 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen BxTxH (mm)	90,4 x 244,0 x 90,4
Gewicht	0,86 kg
Kennzeichnung	CE
Lieferumfang	CD, Software, Kurzanleitung

► Hinweis:

Eine SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Reichweite der IR- Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

► Weitere Bilder:



Alle Angaben in mm [inch]. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
All dimensions are in mm [inch]. Errors and omissions excluded.

► Empfohlenes Zubehör:

SNCA-MK-4531-E	Adapter / Anschlussbox für Kameras IP66
SNCA-MK-4532	Adapter / Anschlussbox für CVI-Kameras
SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter
BWNET-10120	1-Kanal 30W PoE Netzteil 56V 30W Gigabit Active POE injector

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.