



### BWNC-242RSIA

IP-IR-Speed Dome, 2 MP Full HD, 25x optischer Zoom  
5,4-135mm, AI IVA, H.265, Low-Light, IP-67, ~24V/PoE

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### ► Anwendung:

Der BWNC-242RSIA Speed-Dome mit AI Objektklassifikation lässt kaum Wünsche offen. Dank hochperformanter Sensorik und Bildverarbeitung können Personen und Fahrzeuge erkannt und gezielte Alarme ausgelöst werden. Er wird ausgeliefert inklusive Netzteil und Wandhalter. Die Auflösung von 2 Megapixeln (1080p) mit bis zu 50/60 Bildern pro Sekunde eignet sich hervorragend für Auto-Tracking, welches durch das integrierte optische 25-fach Motorzoomobjektiv, sehr gute flüssige Bilder in jeder Aufnahmesituation sichert. Auch nachts macht der Dome, dank des LowLight Sensors und dem integrierte IR- Strahler (bis 150m) eine sehr gute Figur. Ultra DNR, 120dB TrueWDR und LowLight Sensortechnik verbessern zudem die Bildqualität merklich. Mit einer hohen Schutzklasse (IP-67) ist der Dome auch bei schlechtem Wetter allzeit einsatzbereit. Der Dome wird alternativ über PoE mit Strom versorgt.

### ► Technische Spezifikationen:

Typ	IP-Speed Dome
Decoding / Video / Objektiv	>>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<<
Typ Bildsensor	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Max. Bildauflösung (Pixel)	2 MP (1920x1080)
Videocodec	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG(Substream)
Max. Bildrate (fps)	50/60 bei 1080P
Anzahl Videostreams	3 (einzeln konfigurierbar)
Kommunikationsmethode	Unicast / Multicast
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern

BURG-GUARD GmbH  
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com











### ► Empfohlenes Zubehör:

SNCA-CM-4670	Eckadapter passend für - siehe empfohlenes Zubehör -
SNCA-PM-4660	Mastadapter für Masten bis 127 mm und
SNCA-JB-4640	Anschlußbox / Montagebox für Domekameras
SNCA-CMT-4852	Deckenhalterung für SANTEC IP Speed-Dome
SNCA-EXT-4852	Verlängerung für SNCA-CMT-4852
KSC-USB-NET	Tastatur für die Steuerung von SANTEC Rekordern + analog. und IP Kameras
VCA-600/A	SANTEC Netzteil 24 V AC, 5 A im Außengehäuse, IP-66
16925	Remote Online Support Preis pro Stunde
BWR-AR120P	AI IP Radar bis 120m Reichweite PoE Unterstützung
BWR-AR50P	AI IP Radar bis 50m Reichweite PoE Unterstützung
BWR-H414	Wandhalterung für Radar und Speeddome Kombination Ideal für Radargestütztes Tracking von Objekten
SNCA-MK-4830	Adapterhülse für Passend für: - siehe empfohlenes Zubehör -