

ZigBee-LED-Funkfernbedienung zu 18157000

Artikel-Nr. 18207000



ZigBee LED-Funksteuerung für den ZigBee LED-Dimmer 18157000. Ermöglicht das Koppeln von ZigBee-Beleuchtungsgeräten über die Touchlink-Inbetriebnahme. Unterstützt den Such- und Bindemodus zum Koppeln mit ZigBee-Beleuchtungsgeräten. Ermöglicht das Binden und Steuern von universellen DIM-, CCT-, RGB-, RGBW- und RGB + CCT-ZigBee-Beleuchtungsgeräten.

Übertragungreichweite (Sichtverbindung): bis zu 30 m. Bis zu vier Gruppen (max. 30 Empfänger) können mit einer Fernbedienung unabhängig gesteuert werden. Sieben individuelle Farben und Helligkeiten können gespeichert und abgerufen werden. Sechs voreingestellte Szenen und fünf Farbtemperaturen können abgerufen werden. Eine Anpassung der RGB-Farbsättigung ist möglich.

Spannung (Batterie): 6 V DC - 2 x CR2032 (nicht im Lieferumfang), Frequenz: 2,4 GHz, Sendeleistung (Ps) < 100 mW, Protokoll: ZigBee 3.0, Maße: L 137 x B 45 x H 13 mm, Material: Kunststoff
 . Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20.

Artikel-Nr.	18207000
Stand:	22.07.2021 18:56

Material	Kunststoff
Schutzart	IP20
Länge	137 mm

Breite	45 mm
Höhe	13 mm