



LED-driver CC 180mA 6,5W 20-38VDC DALI

08/04/2022

SLC1136

Produktbeschreibung

Konstantstrom-DALI-Treiber für OneSoft & One360 Downlights. Voreinstellung auf 180mA Ausgangsstrom.

Technische Daten

Ausführung	statisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung	20 - 38 V
Ausgangsleistung	5,5 - 10,5 W
Schutzklasse	II
Breite	59,06 mm
Art des Ausgangsstroms	Konstantstrom (CC)
Ausgangsleistung pro Kanal	-
Eingangsspannung (V)	100 - 240
Leistungsfaktor	0,9
Außenfarbe	Weiss
Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)	50000
Anzahl Dali-Adressen	1
DALI-Typ	DT6
Dimmschnittstelle	DALI DT6
HS Code	85041080

Dimmung DALI	Ja
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Ausgangsstrom	150 - 350 mA
Schutzart (IP)	IP20
Länge	105,5 mm
Höhe	29,73 mm
Anzahl der LED-Ausgangskanäle	1
Mono	Ja
Frequenzbereich (Hz)	50 - 60
Einschaltstrom (A)	0,25
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Tc (°C)	80
DALI-Version	DALI
Dimmmethode	Pulsweitenmodulation (PWM)
GTIN	7070938061971



