

WISI VX 50 B 2040

Rückwegmodul 204 MHz



Kurzbeschreibung

für VX5xB Verstärker

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Daten

Rückweg (US)	
Frequenzbereich Rückweg	5...204 MHz
Verstärkung Rückweg	30 dB (VX52B/53Bxxxx), 26 dB (VX 56B/57Bxxxx)
Frequenzgang Rückweg	± 0,5 dB
Ausgangspegel	114 dB μ V (CLC/TS50083-3-3 (BER <1 E-8, MER >35 dB), 5...65 MHz (6 x 64 QAM))
Ausgangspegel	110 dB μ V (CLC/TS50083-3-3 (BER <1 E-8, MER >35 dB), 5...204 MHz (22 x 64 QAM))
Rückflussdämpfung Rückweg (Ein-/ Ausgang)	> 20 dB (-1,5 dB/Okt.)
Enzerrer Rückweg	0...15 dB (0,5 dB Schritte)

Allgemeine Daten

Impedanz	75 Ω
Leistungsaufnahme	2,5...3,5 W
Abmessungen (BxHxT)	58 x 60 x 20 mm

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	120 x 90 x 50 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	kg
Versandeinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	0,6 dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	kg
EAN	4010056750527
Artikelnummer	75052
Zolltarifnummer	85437030