

Datenblatt Art. 920.0003

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Ochno Switch Adapter O-SBC-200-1

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	1 A / 5 V~ DC	Rated current / rated voltage	1 A / 5 V~ DC
Leistungsverbrauch	0,2W	Power consumption	0,2W
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Typ: Bietet Platz für 4 Ochno ALU Sockets mit integriertem LED Taster		Type: Provides space for 4 Ochno ALU sockets with integrated LED button	
Kupplung A Stecker B	USB-C 2.0. 4 x 4-Steckverbinder	Coupling A Plug B	USB-C 2.0. 4 x 4-pin connector
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert		Material Housing: Aluminium, anodised	
Lieferumfang 1x Ochno Switch Adapter Im Karton		Scope of delivery 1x Ochno Switch Adapter In carton	
Optionales Zubehör Ochno Power Conference Ochno LED Socket		Optional accessories Ochno Power Conference Ochno LED Socket	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	0 °C – 40 °C	Ambient temperature during mounting and use	0 °C – 40 °C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-20 °C - 70 °C	Ambient temperature during transport and storage	-20 °C - 70 °C