

Artikeldatenblatt 2018

STAND 02/2026

Art.-Nr.: 2018
Artikel: UE100-BOX
EAN: 4255637511047
Zolltarifnummer: 85364900



UE100-BOX

Die Lösung für Ihre Anforderung

Umschalt-Einheit 100 - im separatem Kunststoffgehäuse

Elektronisches Umschaltgerät zum Betrieb von LED-Leuchten oder elektronischem Vorschaltgerät am Lichtnetz und Notbeleuchtungsnetz.

Vorrangschaltung für das Notnetz mit automatischer Umschaltung innerhalb 100ms. 2 Relaiskontakte ausgelegt für kapazitive Lasten, Schaltleistung max.120W ermöglicht den Betrieb von Leuchten als Beleuchtung und Notlicht
Netzeingang mit Überspannungsschutz Notnetzeingang geeignet für AC und DC Für Bereitschaftslichtkreise in 230V AC/DC
Zentralbatterieanlagen Netzspannung: 230V AC +/-8% | 50Hz Notnetz: 230V AC | 50Hz
216V DC +30% / -20% Spannungsversorgung durch Schaltregler (Reduzierte Eigenerwärmung, Geringere Verlustleistung)
Verstärkte Leiterbahnen Anschluss über Steckklemmen für Leitungen bis 1,5mm² Kompaktes Kunststoffgehäuse aus PC,
Abmessungen (LxBxH): 105 x 36 x 24mm Eingebaut im separaten IP65-Kunststoffgehäuse zur leuchtennahen Installation,
Abmessungen (LxBxH): 150 x 110 x 70mm

Abmessungen

Breite (mm): 150
Höhe (mm): 110
Tiefe (mm): 70
Nettogewicht (kg): 0,1

