

WISI XE 50 B 0650

Diplexfilter 65/85 MHz



Kurzbeschreibung

Das XE 50 B 0650 ist ein Diplexfiltermodul zur Aufteilung des Vorwärtsweges und Rückweges in 1,2 GHz Verstärkern (z.B.: VX 5x B).

Auf einen Blick:

- Passend für WISI Compact Line-Verstärker
- Unterstützt automatische Modulerkennung

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 1. März 2018, 1:01 nachm.

Technische Daten

Frequenzbereich Hochpass	85...1218 MHz
Frequenzbereich Tiefpass	5...65 MHz
Impedanz	75 Ω
Rückflussdämpfung	>20 dB
Sperrtiefe	>50 dB

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	490 x 200 x 130 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0.017 kg
Versandeinheit	St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	0.14 dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	0.02 kg
EAN	4010056754242
Artikelnummer	75424
Zolltarifnummer	85291080