

# WISI XE 20 B 0850

Diplexfilter 85/108 MHz



## Kurzbeschreibung

Das XE 20 B 0850 ist ein Diplexfiltermodul zur Aufteilung des Vorartsweges und Rückweges in WISI VX16 und VX19 Verstärkern.

## Auf einen Blick:

- Downstream (DS) kompatibel bis 1,2 GHz

### WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik  
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7  
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320  
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350  
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 26. April 2018, 3:30 nachm.

## Technische Daten

Frequenzbereich Hochpass	108...1218 MHz
Frequenzbereich Tiefpass	5...85 MHz
Impedanz	75 $\Omega$
Rückflussdämpfung	>20 dB
Sperrtiefe	>50 dB

## Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	490 x 200 x 130 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm <sup>3</sup>
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0.017 kg
Versandeinheit	St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	0.14 dm <sup>3</sup>
Bruttogewicht Versandeinheit	0.02 kg
EAN	4010056754235
Artikelnummer	75423
Zolltarifnummer	85291080