

Betrieb von LED-Retrofit Lampen LED Star Klassik RL-A60 mit verschiedenen Dimmern



RL-A60 matt
44020717
43820819
43820718



RL-A60 klar
43820716

Legende:

- grün sehr gut dimmbar (bis unter 25% Licht)
- rot dimmen kritisch (Flackern und/oder Geräusche, und/oder nicht unter 25% Licht)
- ohne nicht geprüft / außerhalb des Arbeits-Bereichs des Dimmers

Hersteller	Dimmer-Typ, Modell	Lastbereich [W]	Dimmertyp	Anzahl Lampen										
				1	2	3	5	8	10	15	20	x		
ABB	2250 U	60 ~ 600 W	Turn	rot	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	2-20
ABB	6513 U - 102	40 ~ 420 W	Turn	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-20
ABB	6523 U	2 ~ 100 VA-LED	Turn	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-17
ABB	6526 U	2 ~ 100 VA-LED	Push (2 wire)	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-17
ABB	6523 U-102	2 - 100W	Turn- Leading	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-17
ABB	6523 UR-103	2 - 400W	Turn- Leading	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-20
Berker	286710	20 ~ 360 W	Turn	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-12
Berker	2973	3 - 60W	Turn	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-10
Bticino	BTN4411N	3 - 75W	Tast	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-13
Busch Jaeger	2250 U	60 ~ 600 W	Turn	rot	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	2-20
Busch Jaeger	6513 U - 102	40 ~ 420 W	Turn	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-20
Busch Jaeger	6523 U	2 ~ 100 VA-LED	Turn	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-17
Busch Jaeger	6526 U	2 ~ 100 VA-LED	Push (2 wire)	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-17
Busch Jaeger	6523 U-102	2 - 100W	Turn- Leading	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-17
Busch Jaeger	6523 UR-103	2 - 400W	Turn- Leading	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-20
Eltako	EVD61NPN-UC	400W	Push (3 wire)	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-14
Eltako	EUD61NPL-230V	4 - 200W	R, Leading	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-20
Feller	40200	4 ~ 200W(RC) 4~400W(RL)	RL, RC	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-14
Feller	40300	300W	RLC	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-11
Feller	40200.LED.EB	4 - 20VA RL/ 4 - 100VA RC	RL, RC	rot	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	2-3
GIRA	1176-00/01	50 ~ 420W	RLC	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-14
Gira	5401 00	3 - 100W/200W	Tast	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-17
Gira	2450 00	3 - 60W	Turn	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-10
Hager	EVN 011	300VA	RC	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-10
Hager	EVN 012	300W	RC	rot	rot	rot	rot	rot	grün	grün	grün	grün	grün	7-17
Hager	EVN 004	500VA	RL	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-17
Jung	1271LEDDE	3 ~ 100W	Push (3 wire)	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-17
Jung	1711DE	3 - 100W/200W	Tast	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-17
Jung	1730DD	3 - 60W	Turn	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-10
Klik aan Klik uit	AWMD-250	3~ 24W		grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-4
Legrand	BTN4411N	3 - 75W	Tast	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-13
Legrand	67083	3 ~ 400W	RLC	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-14
Legrand	67084	8 -300 VA	RLC, Push (3 wire)	rot	rot	rot	rot	rot	rot	grün	grün	grün	grün	
Legrand	67085 (078406)	8 -300 VA	RLC, Push (3 wire)	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-10
Legrand	L4402N	60~500W	R	rot	rot	rot	rot	rot	rot	rot	rot	rot	rot	
Merten	MEG5134-0000	4 ~ 200W(RC) 4~400W(RL)	RC	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-14
Merten	MEG5136-0000	315W	RC	rot	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	2-11
Merten	MEG5300-000	4 - 20VA RL / 4 - 100VA RC	RL, RC	rot	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	2-3
MK - Electric	K1535	65 ~ 450 W	Turn	rot	rot	rot	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	4-15
MK - Electric	K1501 WHILV	60 ~ 500 W	Turn	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-17
MK - Electric	K4501 WHILV	180W	RLC	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-6
MK - Electric	K4500 WHILV	400W	RLC	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-14
NIKO	310-0280X	2~100 VA		grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-17
Niko	310-02901	3 - 200W	Tast	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-20
Niko	310-03901	3 - 200W	Turn	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-20
PEHA	431HAN	6~120W RL / 6~60W	RL	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-10
Philips	UID8670	2 ~ 100 VA-LED	Push (3 wire)	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-17
RELCO	RP0977	4-100W		grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-17
RELCO	RM0545	4-100W		grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-17
Schneider	SBD200LED	4 ~ 200W(RC) 4~400W(RL)	RL, RC	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-14
Schneider	SBD315RC (315 GLE)	315W	RC	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-11
Schneider	CCT99100	4 - 20VA RL / 4 - 100VA RC	RL, RC	rot	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	2-3
Schneider	SBD315RC	315W	RC	rot	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	2-11
Schneider	SBD200 (WDE 002299)	4~400VA	Turn - Universal	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-14
Schneider	SAE dimmer puck	4 - 20VA RL / 4 - 100VA RC	RL, RC	rot	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	2-3
SE LK	LK FUGA LED-S 120VA	4 - 120W	Slider RL	rot	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	2-20
SE LK	LK OPUS 66 LED-S 120VA	4 - 120W	Slider RL	rot	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	2-20
VADSBO	VD300	0 - 300VA	Turn	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-10
Varilight	HQ3W	60-400W	R	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	1-14

