



Betriebsgerät CV RF 24V 100W PWM PushDim

14/01/2022

S32003



Produktbeschreibung

100W Betriebsgerät mit eingebautem PWM-Dimmer. Mono, RGB, RGBW und DW

100W Betriebsgerät mit eingebautem PWM-Dimmer. Mono, RGB, RGBW und DW. Sowohl mit PushDim als auch mit verschiedenen Fernbedienungen dimmbar, so dass dies eine einfache und praktische Stromversorgung für mehrfarbige Beleuchtung ist. Schutz vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung. Für 24V mehrfarbige LED-Streifen (Mono, RGB, RGBW und DW) und andere Produkte mit 24V Betriebsspannung.

Technische Daten

Ausführung	statisch
Dimmung mit Push-button	Ja
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Ausgangsspannung	24 - 24 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Länge	244 mm
Höhe	32 mm
Anzahl der LED-Ausgangskanäle	4
Mono	Ja
RGB	Ja
Elektrischer Anschluss (Out)	L`N Schraubverbindung
Frequenzbereich (Hz)	50 - 60
Zugentlastung	Ja

Dimmung RF	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsstrom	105 - 4200 mA
Ausgangsleistung	10 - 100 W
Schutzklasse	II
Breite	64 mm
Art des Ausgangsstroms	Konstantspannung (CV)
Ausgangsleistung pro Kanal	10 - 100
Tunable White	Ja
RGBW	Ja
Eingangsspannung (V)	100 - 240
Leistungsfaktor	0,9





Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Dimmmethode	Pulsweitenmodulation (PWM)
Marke	SLC
Produziert von	The Light Group

Außenfarbe	Weiss
Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)	50000
Dimmschnittstelle	Tastdimmer, RF (Radio Frequenz) 869,5MHz
GTIN	7070938057196
HS Code	85041080