

# BZD 30

Aktive DAB-Plus DVB-T2-Indoor-Antenne zum Empfang digitaler terrestrischer TV- und Radioprogramme, LTE-Filter, Stromvers. durch den Receiver, Standfuss Wandhalter



## Merkmale

- Empfangsbereich VHF: 174/230 MHz; UHF: 470-790 MHz
- Keine spezielle Ausrichtung erforderlich, da nahezu Rundstrahlcharakteristik
- Mit integriertem Verstärker sowie einem Sperrfilter gegen GSM- und LTE-Störung
- Fernspeisung 5 V/30 mA über den Antennenausgang aus dem DVB-T-/T2-Empfangsgerät
- Für horizontale und vertikale Polarisation
- Nur zur Anwendung in Innenräumen
- Anschluss: IEC Buchse
- Mitgeliefertes Zubehör:
- Stützfuß für die einfache Aufstellung
- Wandhalterung mit Befestigungsmaterial
- 2 m langes Anschlusskabel mit einem geraden und einem gewinkelten IEC-Stecker

## Technische Daten

Typ	BZD 30
Bestell-Nr.	20710002
Empfangsbereich	174-230/470-790 MHz
Güte <sup>1)</sup>	Typ. -28,5 dB/K
Verstärkung	B III: 18, B IV/V: 15 dB
Dämpfung Anschlusskabel	174-450 MHz ≤ 0,8/451-862 MHz ≤ 1,2 dB
Max. Ausgangspegel <sup>2)</sup>	Typ. 95 dBμV
Zulässige Fernspeisespannung der Antenne	5 V
Abmessungen	140 x 195 mm
Maße der Einzelverpackung	250 x 160 x 70 mm
Verpackungseinheit/Gewicht	1 (10)/0,5 St./kg

<sup>1)</sup> In Bereichsmittle, bei 8-MHz-Bandbreite und Tu 290 K <sup>2)</sup> Nach EN 50083-5 für 60-dB-KMA (3. Ordnung)