

| | |
|----------------|---------------------|
| Artikelnummer: | DALD824100VS |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293031295 |
| Zolltarif: | 85371098990 |

5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

DALI Multicolor-Empfänger inkl. Netzgerät ■ 100-240V/AC
 ■ Output: 4x1,05A ■ 24V/DC ■ 4x25W

DALI-Multicolor-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Tunable-White-, RGB-, und RGBW-Leuchten mit manueller oder automatischer DALI Adressen Einstellung. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Anschlüsse: 1x Eingang für DALI-Bus oder Push-L, 1x Eingang für 100-240V/AC und 4x Ausgang für 24V/DC (Leistung je Ausgang: 0,1-25W). Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 45°C, tc: 85°C. Konform Standardprotokoll IEC 60929. Protokoll: DT8, DALI2.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002924)

| | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Schutzklasse | II | Eingangsspannung (V) | 100,00 bis 240,00 |
| Breite (mm) | 64,00 | Ausgangsspannung (V) | 24,00 |
| Ausführung | dynamisch | Schutzart (IP) | IP20 |
| Höhe (mm) | 32,00 | Anzahl der Farbkanäle | 4,00 |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Programmierbar | ja | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Länge (mm) | 244,00 | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Aufbau | ja | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Einbau | ja | DIN-Schienenmontage | nein |
| Geeignet für Außengebrauch | nein | Art der Steuerung | DALI |