

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 81.020.0020.0

**Zeitrelais flare TIME FM15-1 24V**

flare TIME FM15-1 24V, Multifunktions-Zeitrelais, 15 Funktionen, Einstellbereich 0,001s..9999h, 1 Zeitwechsler, Fronttafeleinbau, 12-24 V AC 50-60Hz /24V DC; B x H x T: 48 x 48 x 66,5 mm



Art. Nr.	81.020.0020.0
EAN	4049088154843
Bestelleinheit	1 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Anschlussart	Schraubanschluss
Stecksocket	nein
Fernbedienung möglich	nein
Nur für Fernbedienung	nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit	ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit	ja
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel	ja
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel	ja
Relaisausgänge, unverzögert, Anzahl Wechsler	0
Relaisausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert	nein
Relaisausgänge, unverzögert, Anzahl Öffner	0
Relaisausgänge, unverzögert, Anzahl Schließer	0
Relaisausgänge, verzögert, Anzahl Wechsler	0
Relaisausgänge, verzögert, Anzahl Schließer	0
Relaisausgänge, verzögert, Anzahl Wechsler	1
Halbleiterausgang	nein
Funktion ansprechverzögert	ja
Funktion einschaltwischend	ja
Funktion Stern/Dreieck	ja
Funktion rückfallverzögert	ja
Funktion ausschaltwischend	ja
Funktion Impulsformend	ja

**Technische Daten**

Betätigungsart	DC
Mit Hilfsspannung	nein

Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	6 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	24 V
Nennspannung DC	24 V
Min. einstellbare Zeit	0,001 sec
Max. einstellbare Zeit	9999 h

**Abmessungen**

Tiefe	65 mm
Breite	48 mm
Höhe	48 mm