



## LogiQ Plugin 2CH DMX512 RDM

08/04/2022

### S37100

## Produktbeschreibung

LogiQ Plugin DMX512 RDM Controller for LogiQ Drivers.

- Arbeiten Sie mit 2-kanaligen LogiQ LED-Treibern.
- Eingebaute DMX-Dimmerschnittstelle
- RDM-Funktion aktiviert
- Ermöglicht die Einstellung von DMX-Adresse, DMX-Kanalanzahl, PWM-Ausgangsaufösung (8 Bit oder 16 Bit).
- 16 Bit PWM-Ausgangsaufösung ermöglicht feines Dimmen
- Ermöglicht die Einstellung von PWM-Ausgangsfrequenz, GAMMA-Strahlendimmkurvenwert und DMX-Decodiermodus.
- Ermöglicht die Steuerung von einfarbigen und abstimmbaren weißen LEDs.
- PWM-Ausgangsfrequenz bis zu 30KHz für eine professionelle Foto- und Stubibeleuchtung
- DMX512(2008), DMX512-A und RDM V1.0 (E1.20 - 2006 ESTA Standard)

## Technische Daten

Ausführung	dynamisch
Anzahl der Farbkanäle	2
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Schutzklasse	II
Mono	Ja
RGB	Nein
Eingangsspannung (V)	-
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Tc (°C)	85
Marke	SLC
HS Code	85043180

Art der Steuerung	DMX
Programmierbar	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Ausgangsleistung pro Kanal	-
Tunable White	Ja
RGBW	Nein
Außenfarbe	Weiss
Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)	50000
Dimmschnittstelle	DMX
GTIN	7070938055581



